



ÉMETTEUR FM MOBILE



L'émetteur FM mobile est destiné aux visites guidées, salles de réunion, traductions. Son boîtier, petit et discret en alliage aluminium, offre la robustesse et le clip ceinture le confort « mains libres ».

La prise microphone 3,5 mm offre la possibilité de raccorder soit un microphone enfichable soit un microphone headset. La sensibilité d'entrée peut être ajustée en fonction du microphone utilisé.

Pour un port de l'émetteur autour du cou, une dragonne est disponible en option.

L'émetteur dispose de 8 canaux d'émission permettant l'utilisation simultanée de plusieurs systèmes SPL.

Inclus : coque avec clip ceinture.



L'émetteur FM mobile

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ✓ Couleur émetteur : gris métallisé - coque avec clip ceinture : noir
- ✓ Dimensions : 69 x 42 x 14 mm
- ✓ Poids : 50 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation : Accu intégré Lithium Ion Polymères 3,6 V / 450 mAh
- ✓ Autonomie : 10 heures
- ✓ Fréquences porteuses : UHF 863 - 865 MHz (suivant les pays)
- ✓ Canaux FM : 8
- ✓ Génération de fréquence : Synthèse par boucle PLL
- ✓ Stabilité : $\pm 0,005$ % (0 - 50 °C)
- ✓ Fréquences commutables sur une plage de : 20 MHz
- ✓ Espace entre les canaux : 625 kHz
- ✓ Modulation : ± 45 kHz déviation (nominale)
- ✓ Puissance d'émission : 10 mW
- ✓ Antenne : 1/4 de la longueur d'onde, flexible
- ✓ Entrée microphone : Asymétrique, 3,5 mm
- ✓ Niveau d'entrée micro maximal : - 10 dB à + 20 dB (gain : - 10 dB à + 20 dB)

RÉGLAGE ET AFFICHAGE

- ✓ Affichage : Afficheur LCD matrice à points 96 x 64
- ✓ Gain : Programmable (31 pas) de - 10 dB à + 20 dB